

TAJFUN 1300 HF



PA TAJFUN 1.3kW 1.8-70MHz

Cena

Predajná cena bez DPH:

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca: [VH Electronics](#)

Popis produktu

Automatický, robustný lineárny zosilňovač 1300W 1.8 - 70 MHz Nová koncepcia



Špecifikácia

- Frekvenčný rozsah: 1.8 – 70MHz (len amatérske pásma, vrátane WARC)
- Výstupný výkon: 1300W v SSB/CW (HF) a 100W (50-70MHz)
- Účinnosť (typ.): 70%
- Budenie: 32-64W alebo 8-16W prepínateľné
- Výstup SWR (max.): 2:1
- Vstup SWR (max.): 1.2:1
- Potlačenie harmonických: HF < -40dbc on 50mhz < -60dbc
- Intermodulačné produkty: lepšie ako -30dBc
- Napájanie: 195-277VAC PA: 50VDC
- Rozmer: 300 x 136 x 278mm (ŠxVxH)
- Váha: 8,5kg

VLASTNOSTI

- Vysokokvalitné LP Filtre pre pásma 160-80-40/30-20/17-15/12/10-4 m
- PA 2 x LDMOS AB trieda
- IN/OUT impedancia 50Ohm SO-239 konektory (1x Input, 2x ANT)
- Jednoduché ovládanie a monitorovanie cez 3.5" farebný TFT displej, žiadne ďalšie tlačidlá
- Ochrany – max. výstupný výkon, vysoké SWR, zle prepnuté pásmo, prúdová, prepäťová a tepelná ochrana
- Zmena pásma Manuálne/Automatcky pre Kenwood, Icom, Yaesu, Elecraft,... TCVR (15pin CAT konektor)
- Vzdialené ovládanie a nastavenie cez LAN a USB port
- Chladenie – výkonné ventilátory s reguláciou otáčok podľa teploty

PROSPEKT

[Tajfun_1300HF](#)